

3G-SDI ビデオスイッチャー

ROLAND V-1SDI

■ 主な仕様

- 映像入力 SDI INPUT 1～3 : BNC×3
HDMI INPUT 3～4 : Type A (19ピン) ×2
※HDCP 対応
※INPUT 3は、SDI か HDMI のどちらかを選択
- 映像出力 SDI OUT PGM : BNC×1
SDI OUT PVW : BNC×1
HDMI OUT MULTI-VIEW : Type A (19ピン) ×1
※HDCP 対応



- 入力映像フォーマット SDI INPUT 1～3
HDMI INPUT 3
720/59.94p、720/50p (FORMAT 切替スイッチ 720p 設定時)
1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p (FORMAT 切替スイッチ 1080i または 1080p 設定時)
※インターレースで入力された映像は、本体内の処理でプログレッシブに変換されます。
※フレーム・レートは SETUP パラメーターで選択します。(59.94 または 50)
HDMI INPUT 4
480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、
1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p、
VGA (640×480/60Hz)、SVGA (800×600/60Hz)、XGA (1024×768/60Hz)、
WXGA (1280×768/60Hz)、SXGA (1280×1024/60Hz)、FWXGA (1366×768/60Hz)、
SXGA+ (1400×1050/60Hz)、UXGA (1600×1200/60Hz)、WUXGA (1920×1200/60Hz)
※リフレッシュ・レートは各解像度の最大値です。
※インターレースで入力された映像は、本体内の処理でプログレッシブに変換されます。
- 出力映像フォーマット SDI OUT (PGM/PVW)
HDMI OUT MULTI-VIEW
720/59.94p、720/50p (FORMAT 切替スイッチ 720p 設定時)
1080/59.94i、1080/50i (FORMAT 切替スイッチ 1080i 設定時)
1080/59.94p、1080/50p (FORMAT 切替スイッチ 1080p 設定時)
※フレーム・レートは SETUP パラメーターで選択します。(59.94 または 50)
- 映像エフェクト 切替：カット、ミックス (ディゾルブ/FAM/NAM/モザイク)、ワイプ (30種類)
合成：ピクチャー・イン・ピクチャー、スプリット、クワッド、DSK (ルミナンス・キー、クロマ・キー)
- 音声入力端子 デジタル
SDI INPUT 1～3 (BNC) ×3
HDMI INPUT 3～4 (HDMI Type A 19ピン) ×2
アナログ
AUDIO IN (RCA ピン・タイプ)
MIC (ステレオ・ミニ・タイプ、プラグイン・パワー対応)
- 音声出力端子 デジタル
SDI OUT PGM : BNC×1
SDI OUT PVW : BNC×1
HDMI OUT MULTI-VIEW : Type A (19ピン) ×1
アナログ
AUDIO OUT (RCA ピン・タイプ)
PHONES (ステレオ・ミニ・タイプ)
- その他機能 メモリー (8個) フリーズ (入力映像の静止)
アウトプット・フェード (音声、映像：白または黒)
- 消費電力 25W